




1/ Preparació del sol i drenatge 2/ 500 mm de cable subministrats com a estàndard 3/ Distància entre els forats de fixació. Els cargols de muntatge no estan inclosos 4/ Accessori aconsellat: caixa de connexió IP68 F3.A3 o F3.A5



Tc max=85°C Risk group(EN 62471:2008)=1




Les superfícies d'acer inoxidable s'han de netejar amb un drap suau i aigua tèbia. Eviti l'ús de productes de neteja abrasius.



Les lluminàries només s'han d'utilitzar amb la coberta de protecció. Vidre trempat o policarbonat de protecció de



556x48 mm de dimensions i 10 mm de gruix.



El cable d'instal·lació ha de suportar una temperatura de 110°C. El cable mànega ha de ser de 3x1 mm². Es necessari que la instal·lació l'efectuï un professional qualificat.



Atenció: per motius de seguretat, per a la instal·lació de la lluminària es recomana la intervenció de dos professionals qualificats.



Indicacions generals de seguretat: la informació sobre les condicions d'ús de les lluminàries tals com classe, IP, IK etc...poden consultar-se tant a l'etiquetatge de la lluminària com a la nostra pàgina web [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com).

Els esquemes de cablejat es detallen a la pàgina 2 d'aquest document.

### EQUIPAMENT ELECTRÒNIC


**S:** On/Off.

**D:** DALI/DSI/switchDIM. Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

### ACCESSORIS








**F3.A3** On/Off  
**F3.A5** DALI/1-10V



12.08W / 250mA

131VCT.8.01-I730  
131VCT.8.01-I731  
131VCT.8.01-I732  
131VCT.8.01-I733




El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D.


La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen sent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [23.05.2023]

DIRECTRIUS DE CABLEJAT


- Instruccions d'instal·lació. Cables d'alimentació a xarxa.
- Tipus de cablejat i secció transversal:
  - Cable de secció transversal de 0.5 -1.5mm<sup>2</sup>.
  - Pelar uns 8-9 mm de l'aïllament dels cables per garantir un correcte funcionament dels terminals.
  - Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.
  - Utilitzi un borm de connexió per cada cable.
  - La instal·lació pot necessitar l'assessorament d'una persona qualificada.
  - Lluminàries individuals aptes per a ús exterior.




- Indicacions del cablejat
- Totes les connexions han de mantenir-se el més curt possible per assegurar un bon comportament EMI.
  - La connexió a terra no és necessària per al funcionament del dispositiu, però millorarà el comportament EMI.
  - La llargada màxima del cable secundari és de 2 m (circuit de 4 m).
  - La commutació secundària no està permesa.
  - El cablejat incorrecte pot fer malbé el mòdul LED.




Extreure el cable mitjançant torsió i tirant o utilitzant una eina de Ø 1 mm.



ACTUALITZABLE, SUBSTITUIBLE, REPARABLE



El manteniment de la font lluminosa d'aquesta lluminària només ha de ser efectuat pel fabricant o una persona qualificada similar.



El manteniment dels dispositius electrònics d'aquesta lluminària només ha de ser efectuat pel fabricant o una persona qualificada similar.

