

Tc max=85°C Risk group(EN 62471:2008)=0

El cable d'instal·lació ha de suportar una temperatura de 110°C. El cable mànega ha de ser de 3x1 mm². És necessari que la instal·lació l'efectuï un professional qualificat.



Indicacions generals de seguretat: la informació sobre les condicions d'ús de les lluminàries tals com classe, IP, IK etc...poden consultar-se tant a l'etiquetatge de la lluminària com a la nostra pàgina web [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com).

Els esquemes de cablejat es detallen a la pàgina 2 d'aquest document.


## EQUIPAMENT ELECTRÒNIC

S: On/Off.

## ACCESSORIS







F3.A3  
On/Off



7.8W / 350mA

322KXS.4-I1134  
322KXS.4-I1135  
322KXS.4-I1136  
322KXS.4-I1137



La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen sent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [31.03.2021]

#### Instruccions d'instal·lació. Cables d'alimentació a xarxa.


- Tipus de cablejat i secció transversal.
- Cable de secció transversal de 1,5mm<sup>2</sup> Pelar uns 8,5-9,5mm de l'aïllament dels cables per garantir un correcte funcionament dels terminals.
- Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.
- Utilitzi un born de connexió per cada cable.
- La instal·lació pot necessitar l'assessorament d'una persona qualificada.
- Luminàries individuals aptes per ús exterior.

#### Indicacions del cablejat

- La llargada màxima del cable és de 190mm.
- Disposa de protecció de sobrecàrrega, curtcircuit, circuit obert i protecció tèrmica.

Circuit **S: On/Off**

220-240 V  
50/60 Hz



Terminal d'entrada/ Terminal de sortida

