

Indicacions generals de seguretat: la informació sobre les condicions d'ús de les lluminàries tals com classe, IP, IK etc...poden consultar-se tant a l'etiquetatge de la lluminària com a la nostra pàgina web www.rovasi.com.

Els esquemes de cablejat es detallen a la pàgina 2 d'aquest document.

EQUIPAMENT ELECTRÒNIC


S: On/Off.

D: DALI. Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

ACCESSORIS






F3.A3
On/Off

F3.A5
DALI



7.2W / 350mA

220UND.4-I1103
220UND.4-I1104



El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E.

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen sent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [10.08.2023]

DIRECTRIUS DE CABLEJAT

Instruccions d'instal·lació. Cables d'alimentació a xarxa.

- Tipus de cablejat i secció transversal:
 - Cable de secció transversal 0,2 - 1,5mm².
 - Pelar uns 8,5-9,5 mm de l'aïllament dels cables per garantir un correcte funcionament dels terminals.
 - Utilitzi només un cable per cada connector del terminal.
 - Utilitzi un born de connexió per cada cable.
 - La instal·lació pot necessitar l'assessorament d'una persona qualificada.
 - Luminàries individuals aptes per a ús exterior.


Indicacions del cablejat

- Els cables han de funcionar per separat de les connexions i cables de la xarxa elèctrica per garantir unes bones condicions de EMC.
- La llargada màxima del cable secundari és de 2 m (circuit de 4 m). La commutació secundària no està permesa.
- El cablejat incorrecte pot fer malbé el mòdul LED.
- El driver LED no té protecció de polaritat inversa en el costat del secundari. Una polaritat incorrecta pot fer malbé el mòdul led sense protecció de polaritat inversa.



Alliberament del cable
Prémer avall i extreure
el cable frontal.

Circuit S: ON/OFF Equip electrònic de corrent constant.



Circuit DB:DALI



REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ




La lluminària conté una font de llum que només ha de ser substituïda pel fabricant o una persona qualificada.




La lluminària conté una font de llum que només ha de ser substituïda pel fabricant o una persona qualificada.

1



2



3

